

Maono Link软件使用说明

目前仅支持DM30, DM30RGB, PD200X, PD400X产品



扫描二维码，查看更多软件使用技巧



版本更新内容

V2.2.1 版本

PD200X、PD400X增加了自定义EQ功能，修复已知BUG

V2.3.6版本--20240310


新增降噪、静音联动功能，需进行固件升级和软件版本升级后体验；

1、DM30 DM30 RGB 、PD200X 新增降噪功能、静音联动功能；

2、PD400X 新增降噪门，更多参数调节功能、静音联动功能；

注意事项：1、降噪属于门限降噪：使用者需根据工作室环境噪声情况合理调节阈值，以达到最好的声音效果；


2、静音联动功能：当勾选静音联动功能后灯光将伴随麦克风静音而关闭灯光，非静音将自动打开灯光；如手动关闭灯光，静音联动功能将停用，直到手动恢复灯光；



使用软件前，请准备：

1. 把Maono Link软件安装到你的电脑上
2. 把支持Maono Link的设备连接到你的电脑
3. 连接到你的3.5MM耳机到麦克风设备上
4. 点击产品图标可进入控制界面

以下为PD200X作参考，实际界面以显示为准



1. 点击对应产品可进入操作页面
2. 点击进入社交媒体Maono主页
3. 设置




1. 可更新软件

2. 语言切换



基础功能

1. 麦克风各项音频设置和RGB灯光设置和硬件实时联动
2. 精准的麦克风增益调节和耳机音量设置，一键静音麦克风
3. 麦克风音色预设调节，四级调节，一键切换，轻松拥有你想要的声线
4. RGB灯光开关、亮度、颜色、和显示模式设置



左上角选择高级模式可解锁更多专业功能

均衡器 从左到右

模式1：平坦，输出原声

模式2：高通滤波，开启可避免室内空调声等低频噪音干扰

模式3：中频增强，根据个人喜好开启可突出人声和乐器中频

模式4：模式2和3同时开启

5. 点击自定义按钮，可开启自定义均衡器模式



自定义均衡器



左上角可选择基础和高级模式

基础模式

可调节3个频段的聲音

高级模式

可调节7个频段的聲音，如果不会调节可联系我们，或者扫码查看教程

注意： 使用自定义EQ，需先更新麦克风固件



扫描二维码，查看更多软件使用技巧

5. **限制器**，设置后可防止音量过大导致的声音失真

功能定义：限制器能将峰值控制在阈值以下，能将瞬态电平和信号峰值控制在阈值以下的处理器就可以被称为限制器

6. **压缩器**，限制收录音频的动态范围，和限幅器搭配避免输出过载

功能定义：压缩器是一种随着输入信号电平增大而本身增益减少的放大器，实质上改变的就是输入与输出信号的比例，避免声音失真

7. **RGB灯光开关**：亮度、颜色和显示模式设置在高级模式同样可使用

1. 在线检查固件更新
2. 恢复出厂设备—退回到出厂固件版本

